

Solar Edge omvormer resetten

Ziet u continu een rood lampje branden? Volg dan de onderstaande stappen

Stap 1: Schakel de omvormer uit

Aan de onderkant van de omvormer zit een schakelaar. Zet deze knop op "0" om de omvormer uit te zetten.

Stap 2: Zet de werkschakelaar uit (optioneel)

Vaak vindt u in de buurt van de omvormer een werkschakelaar. Dit ziet er uit als een klein kastje vlak bij de omvormer met een grote draaiknop. Schakel deze uit door de knop om te draaien.

Stap 3: Schakel de groep in de meterkast uit

In de meterkast heeft u een groep waar de zonnestroominstallatie op aangesloten is. Vaak is dit een aparte groep. Wanneer u deze groep uitschakelt moet u de schakelaar goed naar beneden drukken tot u een klik hoort. Ziet u een groen vlakje of lampje naast de schakelaar? Dan is de groep nu uitgeschakeld. Ook wanneer de schakelaar niet (helemaal) omhoog stond moet u alsnog de schakelaar helemaal naar beneden drukken.

Stap 4: Wacht 15-20 minuten

Wacht nu 15-20 minuten voor u alles weer in gaat schakelen.

Stap 5: Schakel het systeem weer in

U kunt nu het systeem weer inschakelen. Dit doet u door dit stappenplan in omgekeerde volgorde te volgen. U zal dus beginnen met de groep in de meterkast, daarna de werkschakelaar en als laatste stap zal u de omvormer zelf weer aanzetten.

Is de storing niet verholpen of komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder!

088 334 7640 of info@bongosolar.nl